

VKB-3976

Kablosuz Tekrar Kurulabilir Yangın Alarm Butonu

VKB-3976, yangın durumunda alarmı manuel olarak tetiklemek için tasarlanmış kablosuz bir manuel butondur. Kablosuz koordinatör ile tamamen kablosuz olarak iletişim kurar. İki adet pil ile VKB-3976, 8 yıla kadar çalışabilir. Yeniden kurulabilir (resetlenebilir) bir mekanizmaya sahiptir ve yanlış alarmları önlemek için isteğe bağlı bir koruyucu kapak eklenebilir.

Genel Özellikler

- Düşük Güç Tüketimli, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz İletişim Protokolü (TLPWAN)
- EN 54-11 ve EN 54-25 Sertifikalı
- Çift Yönlü Kablosuz Haberleşme
- Yaklaşık 1250 m. Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- 2 x CR123A Pil ile 8 Yıla Kadar Pil Ömrü
- Ultra Düşük Güç İçin Uyarlanabilir Güç Yönetim Algoritması
- Resetlenebilir Çalışma Tipi
- Durum LED'i
- Düşük Pil ve Sabotaj Uyarısı
- Opsiyonel Koruyucu Kapak (VKA-0276)
- Sıva Altı veya Sıva Üstü Montaj Seçeneği



EN 54-11

EN 54-25

Teknik Özellikler

	VKB-3976
Standart	EN 54-11 ve EN 54-25
Çalışma Frekansı	868MHz
Sinyal Gücü	Maks. 14dBm (25mW)
Kanal Sayısı	10
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 1250m (Açık Alan) (Kapalı Mekanda Değişiklik Gösterir; Kurulumu Bağılıdır)
Pil	2 x CR123A Pil ile 8 Yıla Kadar
Çalışma Tipi	Resetlenebilir - A
Kullanım Alanı	İç Mekân
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (maks.)
Ağırlık	155gr
Boyutlar (mm)	88.5x55.7x88.8mm

